

GRUPE ELECTROGENE ESSENCE GG3000F

GRUPE ELECTROGENE ESSENCE OUVERT. MOTEUR 4 TEMPS OHV REFROIDI PAR AIR. EQUIPE D'UNE GENERATRICE DE TYPE AVR POUR UNE REGULATION DE LA TENSION DE SORTIE DE +/- 1,5% PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DE TOUT MATERIEL ELECTRONIQUE SANS RISQUE DE DOMMAGES. L'ENSEMBLE EST MONTE SUR UN CHÂSSIS TUBULAIRE DE 32mm POUR UNE MEILLEURE COMPACTITE DE L'ENSEMBLE. EQUIPE D'UN TABLEAU DE CONTRÔLE TRES COMPLET ET REPRENANT 2 PRISES MONO, UNE PRISE 12v, UNE PRISE DE TERRE, UN CONTRÔLEUR A AIGUILLE ET UN DISJONCTEUR THERMIQUE.

DESCRIPTION	TYPE	GG3000F	GRUPE ELECTROGENE
GRUPE ELECTROGENE	PUISS.NOM (kW)	2.5	
	PUISS. MAX (Kw)	2.8	
	FREQUENCE (Hz)	50	
	TENSION (V)	230	
	AMPERAGE (A)	12	
	PRISES	EU 2x16A	
	CONTRÔLEUR	VOLTMETRE AIGUILLE	
	RESERVOIR (L)	15	
	AUTONOMIE 100% CHARGE (hr.)	10	
	NIVEAU SONORE - 7m. (dBA)	67	
	INTENSITE SORTIE 12V (A)	8.3 Amp.	
BATTERIE (Ah)	--		
MOTEUR	TYPE MOTEUR	IC210	
	PUISS.MAXI (CV/3000rpm)	7	
	DEMARRAGE	Manuel par lanceur	
	CYLINDREE (cc)	208	
	CAPACITE D'HUILE (L)	0.6	
GENERATRICE	GENERATRICE		
	PUISS.NOM (kW)	2.5	
	Cosφ	1	
	REGULATION DE LA TENSION	AVR	
INFOS LOGISTIQUES	POIDS NET (kg.)	41	
	POIDS BRUT (kg.)	46	
	DIMENSIONS NET (mm)	620*490*490	
	DIMENSIONS BRUT (mm)	640*510*510	
	COLISAGE (unités/conteneur)	160/20GP;328/40GP;410HQ	

CONSOMMABLES RECOMMANDES

REF.	DESIGNATION DES PIECES	QTE	CONSOMMABLES
	ELEMENT FILTRANT AIR	1	
	ELEMENT FILTRANT HUILE	1	
	ELEMENT FILTRANT ESSENCE	1	
	AVR	1	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE	ACCESSOIRES OPTIONNELS
	KIT DE ROUES	1	

Photos non contractuelles

Nous nous réservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable