

GROUPE ELECTROGENE DIESEL DG6100SE

GROUPE ELECTROGENE DIESEL INSONORISE. MOTEUR 4 TEMPS A INJECTION DIRECTE REFROIDI PAR AIR. EQUIPE D'UNE GENERATRICE DE TYPE AVR POUR UNE REGULATION DE LA TENSION DE SORTIE DE +/- 1,5% PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DE TOUT MATERIEL ELECTRONIQUE SANS RISQUE DE DOMMAGES. L'ENSEMBLE EST MONTE DANS UN CAPOTAGE INSONORISANT DE GRANDE QUALITE. EQUIPE D'UN TABLEAU DE CONTRÔLE TRES COMPLET ET REPRENANT 2 PRISES MONO, UNE PRISE 12v, UNE PRISE DE TERRE, UN CONTRÔLEUR DIGITAL A LED ET UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30Ma POUR LA PROTECTION DES PERSONNES, UN CONTACTEUR A CLEF, UN ARRÊT D'URGENCE.

DESCRIPTION	TYPE	DG6000SE
GROUPE ELECTROGENE	PUISS.NOM (kW)	5
	PUISS. MAX (Kw)	5,5
	FREQUENCE (Hz)	50
	TENSION (V)	230
	AMPERAGE (A)	23,9
	PRISES	EU 1x16A/1x32A
	CONTRÔLEUR	LED 4
	RESERVOIR (L)	17
	AUTONOMIE À 100% CHARGE (hr.)	12,5
	NIVEAU SONORE - 7m. (dBA)	72
MOTEUR	INTENSITE SORTIE 12V (A)	8.3
	BATTERIE (Ah)	36Ah
	TYPE MOTEUR	D400
	PUISS.MAXI (CV/3000rpm)	10
	DEMARRAGE	Electrique
GENERATRICE	CYLINDREE (cc)	401
	CAPACITE D'HUILE (L)	1.65
	GENERATRICE	5KW190L-140
	PUISS.NOM (kW)	5
INFOS LOGISTIQUES	Cosφ	1
	REGULATION DE LA TENSION	AVR / avec balais
	POIDS NET (kg.)	160
	POIDS BRUT (kg.)	167
	DIMENSIONS NET (mm)	945x555x775
	DIMENSIONS BRUT (mm)	950x970x790
	COLISAGE (unités/conteneur)	48/20GP; 96/40GP :96/40HQ



CONSOMMABLES RECOMMANDES

	DESIGNATION DES PIECES	QTE
8607100	ELEMENT FILTRANT AIR	1
7809200	ELEMENT FILTRANT HUILE	1
7810300	ELEMENT FILTRANT GAS-OIL	1
KIT300HD400	COMPRENANT 1 FILTRE A AIR/1 HUILE/1GAS OIL	1
AVR MONO 5KW	AVR	1



ACCESSOIRES OPTIONNELS DG6000SE

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE
ATS10KWMONO	ARMOIRE ATS	1
	TELECOMMANDE SANS FILS	1
	FLEXIBLE ECHAPPEMENT AU METRE	1



*Photos non contractuelles

*Nous nous reservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable