RPOWER
L'ÉNERGIE À VOTRE SERVICE

GROUPE ELECTROGENE ESSENCE GG7000FE

GROUPE ELECTROGENE ESSENCE OUVERT. MOTEUR 4 TEMPS OHV REFROIDI PAR AIR. EQUIPE D'UNE GENERATRICE DE TYPE AVR POUR UNE REGULATION DE LA TENSION DE SORTIE DE +/- 1,5% PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DE TOUT MATERIEL ELECTRONIQUE SANS RISQUE DE DOMMAGES. L'ENSEMBLE EST MONTE SUR UN CHÂSSIS TUBULAIRE DE 32mm POUR UNE MEILLEURE COMPACITE DE L'ENSEMBLE. EQUIPE D'UN TABLEAU DE CONTRÔLE TRES COMPLET ET REPRENANT 2 PRISES MONO, UNE PRISE 12v, UNE PRISE DE TERRE, UN CONTRÔLEUR A AIGUILLE ET UN DISJONCTEUR THERMIQUE.

DESCRIPTION	TYPE	GG7000FE
GROUPE ELECTROGENE	PUISS.NOM (kW)	5
	PUISS. MAX (Kw)	5.5
	FREQUENCE (Hz)	50
	TENSION (V)	230
	AMPERAGE (A)	22
	PRISES	EU 1x16A+1x32A
	CONTRÔLEUR	VOLTMETRE AIGUILLE
	RESERVOIR (L)	25
	AUTONOMIE 100% CHARGE (hr.)	10
	NIVEAU SONORE - 7m. (dBA)	76
	INTENSITE SORTIE 12V (A)	12 / 8.3
	BATTERIE (Ah)	14
MOTEUR	TYPE MOTEUR	IC390E
	PUISS.MAXI (CV/3000rpm)	13
	DEMARRAGE	Electrique
	CYLINDREE (cc)	389
	CAPACITE D'HUILE (L)	1.1
GENERATRICE	GENERATRICE	L190-110
	PUISS.NOM (kW)	5
	Cosφ	1
	REGULATION DE LA TENSION	AVR
INFOS LOGISTIQUES	POIDS NET (kg.)	83
	POIDS BRUT (kg.)	85
	DIMENSIONS NET (mm)	720*530*550
	DIMENSIONS BRUT (mm)	740*540*570
	COLISAGE (unités/conteneur)	160/20GP;336/40GP;336HQ

GROUPE ELECTROGENE

TABLEAU DE CONTRÔLE

CONSOMMABLES RECOMMANDES

REF.	DESIGNATION DES PIECES	QTE
	ELEMENT FILTRANT AIR	1
	ELEMENT FILTRANT ESSENCE	1
	AVR	1

CONSOMMABLES

ACCESSOIRES OPTIONNELS

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE
	KIT DE ROUES	1

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Photos non contractuelles

Nous nous réservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable

ITCPOWER®

SAS RPOWER 2 RUE GUSTAVE EIFFEL 66350 TOULOUGES, TEL: 0484435400 / MOBILE: 0763948617/ mail : pauline.rpower@gmail.com site: www.rpower.shop