

GROUPE ELECTROGENE ESSENCE GG12000LE-T

GROUPE ELECTROGENE ESSENCE OUVERT. MOTEUR 4 TEMPS OHV REFROIDI PAR AIR. EQUIPE D'UNE GENERATRICE DE TYPE AVR POUR UNE REGULATION DE LA TENSION DE SORTIE DE +/- 1,5% PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DE TOUT MATERIEL ELECTRONIQUE SANS RISQUE DE DOMMAGES. L'ENSEMBLE EST MONTE SUR UN CHÂSSIS TUBULAIRE DE 32mm POUR UNE MEILLEURE COMPACTITE DE L'ENSEMBLE.

DESCRIPTION	TYPE	GG12000LE-T	GROUPE ELECTROGENE
GROUPE ELECTROGENE	PUISS.NOM kW	9	
	PUISS. MAX Kw	10	
	FREQUENCE (Hz)	50	
	TENSION (V)	230	
	AMPERAGE (A)	41,7	
	PRISES	1x16 + 1x32	
	CONTRÔLEUR	LED4	
	RESERVOIR (L)	28	
	AUTONOMIE - 50% CHARGE (hr.)	6	
	NIVEAU SONORE - 7m. (dBA)	79	
	INTENSITE SORTIE 12V (A)	12 / 8.3	
	BATTERIE (Ah)	12V/36A	
	MOTEUR	TYPE MOTEUR	
PUISS.MAXI (CV/3000rpm)		20	
DEMARRAGE		Electrique et Lanceur	
CYLINDREE (cc)		678	
CAPACITE D'HUILE (L)		1,5	
GENERATRICE	GENERATRICE	9KW245L-130	
	PUISS.NOM (kW)	10	
	Cosp	1	
	REGULATION DE LA TENSION	AVR / avec balais	
INFOS LOGISTIQUES	POIDS NET (kg.)	172	
	POIDS BRUT (kg.)	195	
	DIMENSIONS NET (mm)	930*620*705	
	DIMENSIONS BRUT (mm)	960*650*750	
	COLISAGE (unités/conteneur)	48/20GP;102/40GP;102HQ	

CONSOMMABLES RECOMMANDES

REF.	DESIGNATION DES PIECES	QTE	CONSOMMABLES
	ELEMENT FILTRANT AIR	1	
	ELEMENT FILTRANT ESSENCE	1	
	AVR	1	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE	ACCESSOIRES OPTIONNELS

Photos non contractuelles

Nous nous réservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable