

# GROUPE ELECTROGENE DIESEL DG6100XE

GROUPE ELECTROGENE DIESEL OUVERT. MOTEUR 4 TEMPS A INJECTION DIRECTE REFROIDI PAR AIR. EQUIPE D'UNE GENERATRICE DE TYPE AVR POUR UNE REGULATION DE LA TENSION DE SORTIE DE +/- 1,5% PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DE TOUT MATERIEL ELECTRONIQUE SANS RISQUE DE DOMMAGES. L'ENSEMBLE EST MONTE SUR UN DOUBLE CHASSIS TUBULAIRE ET EQUIPE DE PLOTS ANTIVIBRATOIRES. EQUIPE D'UN TABLEAU DE CONTRÔLE TRES COMPLET ET REPRENANT 2 PRISES MONO, UNE PRISE 12v, UNE PRISE DE TERRE, UN CONTRÔLEUR DIGITAL A LED UN DISJONCTEUR THERMIQUE, UN CONTACTEUR A CLEF, UNE PRISE ATS POUR DEMARRAGE AUTOMATIQUE (CONTACT SEC).

DESCRIPTION	TYPE	DG6100XE	GROUPE ELECTROGENE
GROUPE ELECTROGENE	PUISS.NOM (kW)	5	 
	PUISS. MAX (Kw)	5,5	
	FREQUENCE (Hz)	50	
	TENSION (V)	230	
	AMPERAGE (A)	23,9	
	PRISES	EU 1x16A/1x32A	
	CONTRÔLEUR	LED 3	
	RESERVOIR (L)	17	
	AUTONOMIE À 100% CHARGE (hr.)	12,5	
	NIVEAU SONORE - 7m. (dBA)	72	
	INTENSITE SORTIE 12V (A)	8,3	
MOTEUR	BATTERIE (Ah)	36Ah	
	TYPE MOTEUR	D400	
	PUISS.MAXI (CV/3000rpm)	10	
	DEMARRAGE	Electrique	
	CYLINDREE (cc)	401	
GENERATRICE	CAPACITE D'HUILE (L)	1.65	
	GENERATRICE	5KW190L-140	
	PUISS.NOM (kW)	5	
	Cosφ	1	
INFOS LOGISTIQUES	REGULATION DE LA TENSION	AVR / avec balais	
	POIDS NET (kg.)	160	
	POIDS BRUT (kg.)	167	
	DIMENSIONS NET (mm)	945x555x775	
	DIMENSIONS BRUT (mm)	950x970x790	
COLISAGE (unités/conteneur)	48/20GP; 96/40GP :96/40HQ		

## CONSOMMABLES RECOMMANDES

	DESIGNATION DES PIECES	QTE	
8607100	ELEMENT FILTRANT AIR	1	   
7809200	ELEMENT FILTRANT HUILE	1	
7810300	ELEMENT FILTRANT GAS-OIL	1	
KIT300HD400	COMPRENANT 1 FILTRE A AIR/1 HUILE/1GAS OIL	1	
AVR MONO 5KW	AVR	1	

## ACCESSOIRES OPTIONNELS DG6100XE

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE	
ATS10KWMONO	ARMOIRE ATS	1	  
	TELECOMMANDE SANS FILS	1	
	FLEXIBLE ECHAPPEMENT AU METRE	1	

\*Photos non contractuelles

\*Nous nous reservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable