GROUPE ELECTROGENE ESSENCE GG15000LE-T

GROUPE ELECTROGENE ESSENCE OUVERT. MOTEUR 4 TEMPS OHV REFROIDI PAR AIR. EQUIPE D'UNE GENERATRICE DE TYPE AVR POUR UNE REGULATION DE LA TENSION DE SORTIE DE +/- 1,5% PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DE TOUT MATERIEL ELECTRONIQUE SANS RISQUE DE DOMMAGES. L'ENSEMBLE EST MONTE SUR UN CHÂSSIS TUBULAIRE DE 32mm POUR UNE MEILLEURE COMPACITE DE L'ENSEMBLE.

DESCRIPTION	TYPE	GG15000LE-T
GROUPE ELECTROGENE	PUISS.NOM (kva / kW)	13,5 /10
	PUISS. MAX (kva / kW)	15 / 11
	FREQUENCE (Hz)	50
	TENSION (V)	400 / 230
	AMPERAGE (A)	47,8 / 21,7
	PRISES	Eu 1 x 63A 1P 1 x 32A-3P
	CONTRÔLEUR	LED5
	RESERVOIR (L)	22,5
	AUTONOMIE - 50% CHARGE (hr.)	6
	NIVEAU SONORE - 7m. (dBA)	80
	INTENSITE SORTIE 12V (A)	12 / 8.3
	BATTERIE (Ah)	12V/36A
MOTEUR	TYPE MOTEUR	2V80FD
	PUISS.MAXI (CV/3000rpm)	23
	DEMARRAGE	Electrique
	CYLINDREE (cc)	764
	CAPACITE D'HUILE (L)	1,9
GENERATRICE	GENERATRICE	AL12-T
	PUISS.NOM (kW)	12
	Cosφ	0,8/ 1
	REGULATION DE LA TENSION	AVR / avec balais
INFOS LOGISTIQUES	POIDS NET (kg.)	190
	POIDS BRUT (kg.)	215
	DIMENSIONS NET (mm)	1100*640*790
	DIMENSIONS BRUT (mm)	1145*685*920
	COLISAGE (unités/conteneur)	48/20GP;102/40GP;102HQ

GROUPE ELECTROGENE



TABLEAU DE CONTRÔLE



CONSOMMABLES RECOMMANDES

REF.	DESIGNATION DES PIECES	QTE
	ELEMENT FILTRANT AIR	1
	ELEMENT FILTRANT ESSENCE	1
	AVR	1

CONSOMMABLES



ACCESSOIRES OPTIONNELS

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE	ACCESSOIRES OPTIONNELS

Photos non contractuelles

Nous nous réservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable

SAS RPOWER 2 RUE GUSTAVE EIFFEL 66350 TOULOUGES, TEL: 0484435400 / MOBILE: 0763948617/ mail : pauline.rpower@gmail.com site: www.rpower.shop